

Configuratie van uw Speedtouch ADSL-modem

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Speedtouch ADSL-modem (510(i), 570(i), 516(i), 546(i)).

Hieronder vindt u enkele tips bij het configureren van uw modem.

Ingebouwde configuratiewizard

Uw SpeedTouch is voorzien van een ingebouwde configuratiewizard (alleen voor Windows). Sluit uw modem aan zoals omschreven in de Quick Installation Guide in de SpeedTouch-verpakking en zet het modem aan. Open uw browser en open de configuratiepagina van uw modem op het volgende adres: **http://10.0.0.138**. De wizard verschijnt als popup in beeld. Indien deze geblokkeerd wordt door uw browser kunt u de wizard handmatig starten via menu Advanced > Easy setup. Doorloop de wizard en stel het modem in overeenkomstig uw ADSL-abonnement. Indien u gebruik maakt van ADSL via het KPN-netwerk selecteert u bij service [**Routed PPPoA DHCP NAPT**] en bij VPI/VC1 [**8.48**].

Alternatieve configuratiemethode - ook geschikt voor Apple Macintosh: ga naar www.speedtouch.nl/support.html, selecteer uw type SpeedTouch-modem in het menu, kies [Configureren MAC] en download het configuratiebestand van uw provider. Sluit vervolgens uw nieuwe SpeedTouch-modem aan, ga via de browser naar de configuratiepagina, open menu Advanced > System en u kunt het configuratiebestand uploaden bij [Configuration]. Vul vervolgens in menu Basic > Connections uw loginnaam en wachtwoord in. Vergeet niet uw beveiligingswachtwoord in te stellen via menu Advanced > System Password.

Tips voor meer plezier van uw modem

- Uw SpeedTouch-modem beschikt reeds over een geïntegreerde router. Als u meerdere computers aansluit kunnen deze tegelijkertijd gebruik maken van internet.
- Beschikt uw versie SpeedTouch-modem slechts over één ethernetpoort en u toch de behoefte om meer apparaten aan te sluiten? Met een eenvoudige switch breidt u uw ethernetcapaciteit gemakkelijk uit!
- Wenst u na verloop van tijd een draadloos netwerk? Breidt uw SpeedTouch modem dan eenvoudig uit met bv. het SpeedTouch 180 Access Point, dat u kunt aansluiten op één van de ethernetpoorten.
- Wenst u VoIP te gebruiken? Sluit dan bv. de SpeedTouch 190 VoIP Gateway op uw modem aan en zorg dat de firewall VoIP-verkeer doorlaat! Zie de instructies op www.tijdhof.com/technotes.php.

N.B.: dit modem is **niet** geschikt voor ADSL via het Versatel-netwerk. Raadpleeg www.speedtouch.nl/support.html voor meer informatie.

Meer informatie en ondersteuning

Informatie, firmware, tips, etc.	www.speedtouch.nl/support.html
Documentatie	www.speedtouch.nl/documents.html
Speedtouch helpdesk	0900 237 54 57 / 0900-ADSLHLP

Wij wensen u succes met de installatie van uw ADSL-modem en veel plezier bij het gebruik van uw ADSL-verbinding!

