

Hoe configureert u uw VoIP-apparatuur voor uw provider?

De hoeveelheid aangeboden VoIP-apparatuur groeit sterk, evenals het aantal VoIP-providers en –diensten. Wij merken helaas dat een willekeurige combinatie van hardware en software niet zonder meer probleemloos samenwerkt. Ook blijkt dat het achterhalen van de provider-specifieke instructies soms veel tijd kost. En om u een handje te helpen bieden wij u in dit document een overzicht van een aantal basisinstellingen per provider. Afhankelijk van het type hardware dat u gebruikt kunt u met deze informatie de gevraagde velden invullen.

Heeft u een suggestie, aanvulling of opmerking? Dan zijn wij daar erg blij mee, mailt u ons gerust op callvoip@callvoip.nl

CallVoip Telefontie

sip poort	5060
registrar	sip.sipnl.net
domain/realm	sip.sipnl.net
proxy	sip.sipnl.net
sip server	sip.sipnl.net
outbound proxy	sip.sipnl.net
account name	gebruikersnaam (31 + netnummer + telefoonnummer, bv. 317330300)
authorization user	gebruikersnaam (31 + netnummer + telefoonnummer, bv. 317330300)
password	uw wachtwoord
stunserver (optie)	bv. stun.xten.com
opmerking	Zie uw CallVoip Accountgegevensformulier

BudgetPhone

sip poort	5060
registrar	budgetphone.nl
domain/realm	budgetphone.nl
proxy	sip.budgetphone.nl
sip server	budgetphone.nl
outbound proxy	sip.budgetphone.nl
account name	gebruikersnaam (31 + netnummer + telefoonnummer, bv. 317330300)
authorization user	gebruikersnaam (31 + netnummer + telefoonnummer, bv. 317330300)
password	uw wachtwoord
stunserver (optie)	bv. stun.fwdnet.net
opmerking	Gegevens worden u in de welkomstmail verstrekt.

VoipBuster

sip poort	5060
registrar	voipbuster.com
domain/realm	sip.voipbuster.com (NB: serveradressering kan wijzigen!)
proxy	sip.voipbuster.com (NB: serveradressering kan wijzigen!)
sip server	sip.voipbuster.com (NB: serveradressering kan wijzigen!)
outbound proxy	[laat dit veld leeg]
account name	uw gebruikersnaam
authorization user	uw gebruikersnaam
password	uw wachtwoord
stunserver (optie)	bv. stun.fwdnet.net, stun.voipbuster.com
opmerking	Bij registratieproblemen kan het helpen om het IP-adres van de sipserver in te vullen (dit kunt u bv. opzoeken door via de DOS-prompt op te vragen: ping sip.voipbuster.com)

Xeloq

sip poort	6060
registrar	goandcall.com
domain/realm	goandcall.com
proxy	goandcall.com of sip.goandcall.com:6060
sip server	sip.goandcall.com:6060
outbound proxy	goandcall.com of sip.goandcall.com:6060
account name	uw gebruikersnaam
authorization user	uw gebruikersnaam
password	uw wachtwoord
stunserver (optie)	bv. stun.fwdnet.net
opmerking	Bij uitbellen naar normale nummers: begin het nummer met de internationale landcode. Sluit gebelde nummers altijd af met een hekje (zowel normale nummers als Xeloq-nummers). Voorbeeld 1: 0031 23-562 96 28# Voorbeeld 2: 700200#

Tiscali Telefonie / Telfort telefonie

sip poort	5060
registrar	tiscali.nl
domain/realm	sip.telefoniedienst.nl
proxy	sip.telefoniedienst.nl
sip server	sip.telefoniedienst.nl
outbound proxy	sip.telefoniedienst.nl
account name	uw Tiscali gebruikersnaam
authorization user	uw Tiscali gebruikersnaam
password	uw Tiscali wachtwoord
stunserver (optie)	bv. stun.xten.com
opmerking	aangeraden CODECS: G.729, G.711 a-law type

Deze informatie werd u aangeboden door:

CallVoip | kennis van VoIP
Sylviuslaan 2
9728 NS GRONINGEN

callvoip@callvoip.nl
www.callvoip.nl